

ERL871/881

ID/Mifare LCD
Klavyeli Kart Okuyucu



Özellikler

- Wiegand 26 veya RS232 veri çıkış formatı
- 3 LED gösterge ışığı kart okuyucunun durumu hakkında bilgi verir
- Yerleşik Çince fontu
- 4x8 Çince, 4x16 İngilizce, 4x16 Rusça dili destekler (Flex Serisi ya da NAV Serisi kontrolleriyle birlikte kullanılır)
- 45cm uzun kablo ile kolay kurulum
- 3x4 akıllı klavye
- Yerleşik buzzer ile donatılmıştır
- Şık tasarım
- Yüksek uyumluluk - İç ve dış çevrede uygun kullanım imkânı
- TVS 500W'a kadar anlık koruma sağlar

Teknik Özellikler

	ERL871 ID LCD Klavye Kart Okuyucu	ERL881 Mifare LCD Klavye Kart Okuyucu
Frekans	125KHz	13.56MHz
Kart Formatı	ID kart (EM)	IC kart
Veri Formatı	64 bit	
Okuma Uzaklığı	5-12cm (2-4.7")	
Okuma/Yazma Zamanı	200 ms	
Çıkış Formatı	Wiegand 26 ve RS232 formatı	
Ses	Yerleşik, 2 kHz	
LCD Ekran	Arka Aydınlatmalı LCD ekran: 4x8 Çince, 4x16 İngilizce ve 4x16 Rusça destekler	
LED Gösterge Işıkları	3 LED Kırmızı: Güç Kaynağı, Yeşil: Kart Okunuyor, Sarı: Harici Kontrol Hattı	
Voltaj	DC 6.5V-18V	
Akım	150mA	
Transmisyon Uzaklığı	500 ft.	
Sabotaj Düğmesi	Evet, Normalde kapalıdır	
Klavye	3*4	
Arayüz	9-pin kablo	
İsa	-10°C~+50°C	
Boyutlar (L x G x Y)	123 x 77 x 21mm/4.85"x3.03"x0.85"	

Boyutlar

