

ERR871

ID Kart Okuyucu



Özellikler

- Wiegand 26 veya RS232 veri çıkış formatı
- İç ve dış çevreye uygun kullanım imkânı
- 3 LED gösterge ışığı
- 125kHz proximity teknolojisi
- 45cm uzun kablo ile kolay kurulum
- Birimin ebatları montaja uygun boyutlardadır

Teknik Özellikler

Frekans	125 KHz
Veri Formatı	64 bit
Okuma Uzaklığı	5~10cm
Okuma/Yazma Zamanı	200 ms
Çıkış Formatı	Wiegand 26 ve RS232 formatı
Ses	Yerleşik buzzer, 2kHz
Gösterge Işıkları	3 LED Kırmızı: Güç Kaynağı, Yeşil: Okunan kart, Sarı: Harici kontrol hattı
Voltaj	DC 6.5V-18V
Akım	150mA
Sabotaj Düğmesi	Evet
Arayüz	9-pin kablo
İsı	-10°C~+50°C
Boyutlar (L x G x Y)	123 x 77 x 19mm/4.85" x 3.03" x 0.76"

Boyutlar

